

1 AZ LU200

Az LU200 egy olyan kompakt, könnyűsúlyú eszköz, amely jó minőségű HD/SD videó adást tesz lehetővé a legkülönbözőbb helyszínekről, dinamikusan változó hálózati feltételek mellett.



1.1 Mit tartalmaz a csomag?

Győződjön meg róla, hogy csomagja tartalmazza az alábbiakat:

- SDI és HDMI kábelek
- AC adapter
- LU200 hordtáska
- kameradokkoló

1.2 SIM kártyák behelyezése

Az LU200 a mikro SIM kártyák használatát támogatja.

Ajánlott még akkor behelyezni a SIM kártyákat, amíg az eszköz nincs bekapcsolva.

Annak függvényében, hogy Ön bérlő az eszközt, vagy megvásárolta, a SIM kártyák már elképzeltethető, hogy az eszközben vannak. Vásárláskor az eszköz üresen érkezik, bérléskor természetesen SIM kártyákkal. A működéshez szükséges modemek részére két nyílás lett kialakítva. Amint az eszközbe SIM kártya kerül, az LU200 automatikusan konfigurálja az APN-t.

1.3 Kameradokkoló vagy táska használata

Az LU200 könnyedén a kamerára csatlakoztatható, vagy akár táskából is üzemeltethető.



LU200 kamerára szerelve



LU200 dedikált táskájában

1. A dokkoló felszereléséhez csavarja ki annak csavarjait!
2. Helyezze be az LU200-as készüléket a dokkolóba, majd csavarja rá a felső csavart!
3. Csatlakoztassa az adaptert a kamerához, majd szorítsa meg az alsó csavart is!

2 KEZDŐ LÉPÉSEK

2.1 Navigáció a menüben / üzemeltetés

Az LU200 menüjében egy ötgombos joystickkel navigálhat.



LU200 joystick

2.2 Az LU200 bekapcsolása



Az LU200 belső akkumulátorral rendelkezik. Célszerű ezt feltölteni az első használat előtt (a töltés három órát vesz igénybe).

Tartsa lenyomva a **Power / Stream** gombot körülbelül két másodpercig, hogy az eszköz bekapcsoljon! Ahhoz, hogy az egység mindenkor adásképes állapotban legyen, hasznos lehet időnként áram alá helyezni, hogy akkumulátora feltöltődjön.

Amint bekapcsol az eszköz, megjelenik a kezdőképernyő. Az LU200 átmenetileg Offline (hálózaton kívüli) állapotban lesz mindaddig, amíg automatikusan nem tárcsázza a hálózatokat és **Ready** (kész) állapotba nem kerül.



LU200 bekapcsoló gomb



Felső állapotjelző sor

Alsó állapotjelző sor


LU200 kezdőképernyő – Offline és Ready állapotok

2.3 Profil kiválasztása

Az LU200 kétféle beállítással képes adást biztosítani:


- **élő:** az opcióval azt a parancsot adja a gépnek, hogy amint Ön elindítja az adást, a készülék azonnal sugározzon. Ez az alapértelmezett beállítás. A videó jel a főképernyőn feltüntetett késleltetéssel fog megindulni a cél felé.
- **Store&Forward:** akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a késleltetés mértéke nem számít. A beállítás magas minőséget és nagy késleltetést eredményez. A videó fájlként megjelenik a LiveU Centralban is.

1. Profil kiválasztásához a menüben válassza a **Profile** opciót!



LU200 menü

2. Nyomja meg a jobbra mutató, vagy az **OK** gombot, hogy megjelenjen a **Profile** képernyő!



LU200 Profile képernyő

3. A felfelé és lefelé mutató gombok használatával válassza ki a használni kívánt profilt és nyomja meg a joystick **OK** gombját!


2.4 Csatorna kiválasztása

Az LU200-as eszközzel a felvett anyag interneten keresztül jut el a kiválasztott MMH csatornára, a készülék pedig mobil modemeken, WiFi-n, vagy LAN-on kapcsolódik a hálózatra.

Az LU200 sugározhat:


- **LU200-es szerver felé:** amely stúdióba, vagy a felhőbe van telepítve, és SDI kimenettel, vagy felhőbe történő kijátszási lehetőséggel rendelkezik.
- **virtuális csoport felé:** a LiveU Central videó mátrixában való megjelenítéshez. A virtuális csoportot ablak ikon jelzi a csatornák listáján.

1. Csatorna kiválasztásához válassza a **Channel** opciót a menüben!



LU200 menü

2. A csatornák megjelenítéséhez nyomja meg a jobbra mutató, vagy az **OK** gombot!




LU200 csatornák listája

3. A le- és felfelé mutató gombok használatával válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a véglegesítéshez!

2.5 Adás indítása és leállítása

1. SDI vagy HDMI kábel segítségével csatlakoztassa az LU200-at a kamerához!
2. Az adás indításához nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot! Adás közben a képernyőn megjelennek a streaming paraméterek, illetve a kamera képe is.



Az LU200 képernyője adás közben

Adás leállításához nyomja meg kétszer röviden a bekapcsoló gombot!

2.6 Az LU200 kikapcsolása

Amennyiben ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva öt másodpercig a bekapcsoló gombot! A kikapcsolás állapotáról egy felugró ikon fog tájékoztatni.